使用者手冊

穿戴式摄影机

DrivePro™ Body 60

(1.0 版)

目录

1. 产品介绍 2
2. 系統需求 3
3. 使用说明 3
   3-1 安装说明 3
   3-2 功能键 5
   3-3 功能键说明 6
   3-4 LED 指示灯 7
   3-5 充电说明 8
4. 录影功能 9
   4-1 緩录模式 9
   4-2 录影模式 9
5. 照相功能 10
6. 使用 DrivePro Body App 10
   6-1 下载与安装 DrivePro Body App 10
   6-2 连接到 DrivePro Body App 10
   6-3 DrivePro Body App 首页 13
   6-4 播放影片及浏览照片 13
   6-5 装置设定 15
7. 使用 DrivePro Body Toolbox 软件 18
   7-1 状态 18
   7-2 设定 19
   7-3 工具 21
   7-4 档案管理员 21
   7-5 偏好 23
8. 多功能底座 (另购) 25
9. 注意事项 28
10. IP67 防护等级 29
11. 包装內容 30
12. 产品规格 32
13.常见问题 33
14. 回收和环保 34
15. 兩年有限保修条款 35
16. GNU 通用公共授权条款 (GPL) 公告 36
17. 使用者授权合约 (EULA) 36
18. 美国联邦通信委员会 (FCC)声明 38

1. 产品介绍

感谢您购买创见DrivePro™ Body 60随身摄影机，DrivePro™ Body 60是一台操作简单的穿戴式摄影机，可实时记录事件的发生，专为警察及保全或其他相关专职人员而设计。采分离式设计，镜头与机身以传输线连接，提供更弹性的配戴方式，并满足多种使用情境与摄录角度。使用Sony高感光组件，即使在低光源下仍能精准呈现高分辨率的影像质量。内建GPS接收器，可在影片中直接嵌入GPS坐标，精准获取影片与相片拍摄时的地理位置。搭配创见独家DrivePro Body应用程序，支持蓝牙技术与Wi-Fi功能，开启蓝牙功能即可进行基本操作设定与模式切换；开启Wi-Fi功能可在Apple iOS或Android行动装置上实时预览影片。

DrivePro Body 60使用130°广角镜头、F2.8超大光圈搭配每秒30帧的1080P高画质像素，可将重要信息完整记录，保证录像质量及更宽广的录像范围。具备便利的快照按钮，录像中随按随拍，不怕遗漏任何关键时刻。内建锂电池，单次充电后最长可连续录像10小时。并内建64GB容量，总共可储存16小时高画质影片。机身坚固且具备IP67防水防尘等级，同时符合美国军规抗震标准，防护力及耐用度更上一层楼。

搭配专用的DrivePro Body Toolbox软件，可加密保护 DrivePro Body 60之录像档案。一般企业部门或公司行号购买多台DrivePro Body穿戴式摄影机，可另外选购创见6埠充电传输座，能同时支持充电与传输档案。

Features

- 高分辨率Full HD 1080P，每秒30张录像
- 便捷快照钮，提供录像同时拍照功能（200万画素相机镜头）
- F2.8 超大光圈搭配130度广角镜头
- 内建Wi-Fi及蓝牙联机，实时观看录制影片与可使用专属App设定功能
- 内建64GB储存容量
- 7Mbps高比特率录像影像，.MP4录像文件格式
- 符合美国军规抗震标准及IP67防护等级（勿浸水）
- 360度旋转背夹或黏贴式支架，以供选择
- 内建麦克风
- 内建锂电池，最长可连续录像10小时
- 内建电量指示灯，准确显示电池使用状态
- 多种指示灯号与震动提醒

2. 系統需求

您的计算机需符合下列系统需求方可连接 DrivePro Body 60 随身摄影机与安装 DrivePro Body Toolbox 软件：

- 有 USB 埠的桌上型或笔记本电脑:
  - Windows® 7
  - Windows® 8
  - Windows® 8.1
  - Windows® 10
  - macOS® 10.14 或更新版本

支持安装 DrivePro Body App 的系统与行动装置：

- 更多兼容性信息，请参阅以下连结：

Download on the App Store　　GET IT ON Google Play

3. 使用说明

3-1 安装说明



1. 将主装置配戴于勤务腰带上。



2. 将相机支架滑入可夹式或黏贴式支架，直到听到喀擦一声，即表示完成组装。



3. 将穿戴式摄影机压入相机支架，直到听到喀擦一声，即表示完成组装。



4. 将摄影机安装定位。

- 可夹式镜头支架
- 黏贴式镜头支架

安装黏贴式镜头支架后，须静置至少 24 小时，待黏着牢固后再使用。



5. 旋转摄影机，令 LED 指示灯朝上。



6. 长按 ⏻ 键来开机。



7. 轻双击 ⏻ 键，可切换缓录模式与录像模式。



8. 轻单击 ● 键，可在录像中拍照。

3-2 功能键

镜头
麦克风
状态指示灯
电量指示灯
挂绳孔
状态键
电源键
辅助键
蜂鸣器
快照键
重置键
传输连接孔
Transcend

3-3 功能键说明

电源键 ⏻	长按一秒	电源开/关。
	轻双击	切换缓录模式与录像模式。 预设：缓录模式
快照键 ●	轻单击	拍摄快照。 在录像模式下，影片中会标记拍照的时间。
	长按一秒	录制音讯。
⏻ + ●	长按五秒以上	重置、格式化并关机。 此功能默认为关闭，如需启用请以 DrivePro Body Toolbox 进行设定。 警告! 所有数据将被永久删除。
状态键	长按一秒	蓝牙配对与连接
	轻单击	确认电池与录像状态
辅助键	长按一秒	开/关指示灯与蜂鸣器 (隐密模式)
	轻双击	开/关麦克风 (静音模式)

3-4 LED 指示灯

俯瞰图 1

录像中

LED	状态	灯号说明
●	闪烁	低电量

连接电脑/电源时

LED	状态	灯号说明
●	持续亮灯	充电中

确认电池状态

LED	状态	灯号说明
●	持续亮灯	> 67% 剩余电量
●	持续亮灯	31%-67% 剩余电量
●	持续亮灯	< 31% 剩余电量

俯瞰图 2

Recording

LED	状态	灯号说明
●	闪烁	储存空间不足
●	快速闪烁	蓝牙配对中
	闪烁	GPS 定位中
	持续亮灯	在缓录模式下，确认状态
●	规律闪烁	在录像模式下，确认状态
	闪烁两次	在录音模式下，确认状态
	持续亮灯	静音模式 (麦克风关闭)

连接计算机时

LED	状态	灯号说明
●	闪烁	传输档案

镜头俯瞰图

LED	状态	灯号说明
●	闪烁	开机中
	持续亮灯	缓录模式
●	规律闪烁	录像模式
	闪烁两次	录音模式
	持续亮灯	浏览/连接至计算机时

3-5 充电说明

使用前，请先将电池充满。充电方式可透过电源变压器直接充电，或 USB 端口连接计算机充电。充电中警告指示灯将持续亮橘灯，充饱电时警告指示灯将会自动熄灭。

您可以选择以下任一方式进行充电:

1. 将 3.5mm 传输线一端连接 DrivePro Body，一端连接电源变压器，将电源变压器插入电源插座充电。
2. 将 3.5mm 传输线一端连接 DrivePro Body，一端连接计算机进行充电。
3. 使用多功能底座进行充电（另购）。

警告：
请勿在其他装置上使用 3.5mm 至 USB 传输线。

4. 录影功能

4-1 缓录模式

在缓录模式下，录像档案不会记录到内部储存空间，可以节省更多储存空间。

请长压电源键 ⏻，听到哔一声，开机后进入缓录模式 (默认)。开机中录像指示灯将闪烁蓝灯，进入缓录模式后，将持续亮蓝灯；欲停止录像，长压电源键 ⏻ ，听到哔一声后停止录像，录像指示灯将停止闪烁。

请快速轻双击 ⏻ ，听到哔两声，可切换缓录模式与录像模式。

4-2 录影模式

欲记录突发事件时，则切换至录像模式。此时录制的影像，会连同事件发生前两分钟所拍摄之影片，共同储存在内部存储器中。

当 DrivePro Body 60 在缓录模式下，请快速轻双击 ⏻ ，听到哔两声，即进入录像模式，录像指示灯会闪烁红灯。在录像模式下，录制的影片将被储存在”VIDEO”文件夹中。启动循环录像时，”VIDEO”文件夹中的影片将会被覆盖。(默认为关闭循环录像，可由 DrivePro Body Toolbox 开启)

DrivePro Body 60 每三分钟将会自动储存档案一次。(预设为三分钟)

5. 照相功能

轻单击快照钮 可于录像同时存取照片。听到一声哔声，表示拍照成功。

6. 使用 DrivePro Body App

DrivePro Body App 专为 iOS 与 Android 行动装置所设计，可在行动装置上进行影片实时预览与基本操作设定。

6-1 下载與安裝 DrivePro Body App

1. 在 App Store 或 Google Play 上输入搜寻“DrivePro Body”。
2. 下载 DrivePro Body App

至您的行动装置，并进行安装。

完成安装后，应用程序将会显示在装置的主屏幕上。

6-2 连接到 DrivePro Body App

1. 点开 DrivePro Body App，并开启蓝牙进行配对。点选 App 画面中的“DPB60”。

2. 长按电源键 ⏻ 以启动 DrivePro™ Body。点选「下一步」继续。

3. 长按状态切换键，直至听到哔一声。从 App 上点选「下一步」以连接蓝牙装置。您将听到三个哔声。成功连接后，即可拍摄快照、切换录像模式，或在 App 上调整装置设定。



4. 点选「**实时预览**」或「**浏览**」并连接至 Wi-Fi。Wi-Fi 名为「DPB60_XXXXXX」，默认密码为「12345678」。



6-3 DrivePro Body App 首页



请注意：点 DrivePro™ App 中 ☰ 内的「**浏览**」或「**设定**」，则装置会停止录像，同时前置 LED 灯会转蓝/红。点选「**首页**」时，装置会回复录像。

6-4 播放影片及浏览照片

1. 欲播放影片或浏览照片，从首页选择「**浏览**」，或先点选右上角的 ☰ ，再点选 DrivePro Body 60 。
2. 点选右下角的 ☰✓ 图示，即可对档案进行分类。

DrivePro Body 60
Today
2018/04/27

6-5 装置设定



先点选左上角的 ，再点选 进入「设定」选单。

在「设定」选单中，您可以自行调整影片、装置、Wi-Fi 以及系统的设定。

选单选项

影片

分辨率: 设定录像的分辨率/画质。

选项：1080p / 720p / 480p

影片长度: 设定每支影片的录像时长。

选项：3 分钟 / 5 分钟 / 10 分钟

循环录像: 用较新的影片覆盖掉较旧的影片。

选项：关闭 (预设) / 启用

警告：

1. 为维持稳定的录像功能，我们建议您每次使用 DrivePro Body 结束，便以 DrivePro Body Toolbox 来进行数据备份，或者每隔三个月使用 Toolbox 对装置进行一次格式化。
2. 请仅以 DrivePro Body Toolbox 来格式化您的 DrivePro Body 装置。

缓录像片长度：设定缓录像片长度，以便在切换进入摄影模式之前，便开始记录影像。

选项：30 秒 / 60 秒 / 90 秒 / 120 秒 (预设)

影片标记：在相片或影片中显示影片标记、日期/时间、水印，以及 GPS 定位信息。

选项：关闭 / 启用

影片标签：编辑影片中显示的卷标 (默认为 DPB60_XXXXXX)。

水印：在相片或影片中显示创见水印。

选项：关闭 / 启用

装置

默认录像模式：选择默认录像模式。

选项：缓录模式 (默认) / 录像模式

隐密模式：开启/结束隐密模式。隐密模式下，指示灯号、蜂鸣器及震动提醒为关闭状态。

选项：关闭 / 启用

麦克风：录像当中开启/关闭麦克风。

选项：关闭 / 启用

光源频率：选择适当的频率，以消除因 A/C 而产生的闪烁。

选项：50 赫兹 / 60 赫兹

日期格式 / 时间格式：设定日期与时间格式

选项：年/月/日、月/日/年 或 日/月/年；24 小时制 或 12 小时 AM/PM 制

Wi-Fi：设定 Wi-Fi SSID 以无线连接至 DrivePro Body 60 (默认密码为 12345678)。

系统

与手机时间同步：将 DrivePro Body 上的时间与您的行动装置同步。

韧体版本：点击更新韧体至最新版本。

DRIVEPRO™ BODY

装置：选择您的摄影机型号。

数据库更新：检查有无最新数据库可供下载。

关于：显示 App 版本、最终用户授权协议，以及开源声明。

警告：请勿于升级韧体时拔除电源线。

1. 韧体升级过程中，DrivePro Body 将会自动关机，LED 指示灯会闪烁绿灯；韧体升级完成后，DrivePro Body 会自动重新启动。
2. 在韧体升级过程中无法开启 DrivePro Body，请联络创见客服中心或技术支持部分。

7. 使用 DrivePro Body Toolbox 软件

DrivePro Body Toolbox 是一套影片管理软件，透过简化相机设定达到安全管理影片档案的功能，软件具人性化的操作接口，让 Windows 操作系统的用户可快速设定 DrivePro Body 的基本功能。

如何使用 DrivePro Body Toolbox:
1. DrivePro Body Toolbox 下载网址： cn.transcend-info.com/downloads
2. 将 DrivePro Body Toolbox 安装到桌面计算机或笔记本电脑。

7-1 状态

在状态页面里会显示 DrivePro Body 的装置信息，包含序号、韧体信息、用户卷标与产品型号。



欲更改用户标签，请点选 。

欲进行数据备份，请点选 。

欲播放影片及浏览照片，请点选 。

7-2 设定

于设定页，您可以调整装置设定及影片设定。



<u>装置设定</u>

时间格式：选择 24 小时制或 12 小时制。
选项：24 小时 / 12 小时制
日期格式：设定日期格式。
选项：YY/MM/DD、MM/DD/YY 或 DD/MM/YY
隐密模式：开启/结束隐密模式。隐密模式下，指示灯号、蜂鸣器及震动提醒为关闭状态。
选项：关闭 / 启用
默认录像模式：选择默认录像模式。
选项：缓录模式 (默认) / 录像模式
音频取样频率：设定音频取样频率，频率越高则音质越佳。
选项：48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050Hz
时区设定：选择装置时区。

原厂回复按钮：同时按压电源键与快照键五秒，可将装置格式化并重置至出厂状态。 (预设为关闭)



影片设定

分辨率：设定录像影像分辨率/画质。
选项：FHD / HD
影片长度：设定每支影片的录像时长。
选项：3 分钟 / 5 分钟 / 10 分钟
缓录像片长度：设定缓录像片长度，以便在切换进入摄影模式之前，便开始记录影像。
选项：30 秒 / 60 秒 / 90 秒 / 120 秒 (预设)
循环录像：用较新的影片覆盖掉较旧的影片。
选项：关闭 (预设) / 启用
麦克风：录像时开启/关闭麦克风。
选项：开 / 关
光源频率：选择适当的频率，以消除因 A/C 而产生的闪烁。
选项：50 赫兹 / 60 赫兹
影片标记：在相片或影片中显示影片标记、日期/时间、水印，以及 GPS 定位信息。
选项：开 / 关
水印：显示创见水印。
选项：开 / 关

7-3 工具

在设定页面里，使用者可更新韧体至最新版本、磁盘格式化与重置 DrivePro Body 至出厂设定。



请注意：磁盘格式化与重置装置会永久移除数据。

软件更新：更新您的软件至最新版本。

密码：加密保护录制的影片。密码皆为英数，长度需介于 8 至 16 个字符之间。

磁盘格式化：格式化您的磁盘。

重置装置：重设至出厂设定或清除所有内容及设定。

7-4 文件管理器

在文件管理器页面里，您可以搜寻和管理您的影片及照片，或者是编辑照片。



点击 在屏幕上播放影片。点击 放大至全屏幕。影片如包含 GPS 定位信息，则可同时于影片中显示路径。



点击页面上方的 来新增、删除，或编辑档案的拥有者及分类。

选择档案后，点击 来编辑档案的拥有者及分类。



7-5 偏好

点击页面上方的

来调整 DrivePro Body Toolbox 的设定。依据自己的喜好核对下方选项。


Preference
System
Backup
Device
Run on Windows startup
Run minimized
Language:
English
OK


Preference
System
Backup
Device
Auto back up
Delete files after backup is completed
Path of backup:
D:\DriveProBody\backup
Change
OK


Preference
System
Backup
Device
Auto sync time with PC
OK

8. 多功能底座 (另购)

创见 TS-DPD6N 多功能底座专为 DrivePro Body 60 所设计，透过网络传输，提供完整的充电、数据上传、摄影机管理等功能。使用者不但能同时为多台 DrivePro Body 60 穿戴式摄影机进行充电，亦可透过 USB 埠，将文件传输至外接式储存装置。

安装说明

1. 插入电源线并开机。



2. 使用其中一条网络线将局域网络端口 (LAN) 连接至计算机。



3. 使用另外一条网络线将对外网络端口 (WAN) 连接至调制解调器或网络分享器。

4. 变更计算机的 IP 地址到 http://10.10.0.100。



5. 开启网页浏览器并连至 http://10.10.0.1。



6. 输入默认用户名称「**admin**」以及登入密码「**12345678**」。



7. 在网页上完成以下设定。





8. 设定完成后，您可以开始为 DrivePro Body 进行充电并同步上传数据。



9. 注意事项

- 请勿将 DrivePro Body 随身摄影机使用或存放在以下地方，以免造成故障或损坏:
  - 暴露于过热 (长时间曝晒于太阳底下的车内)、过冷或过于潮湿的环境中
  - 直接曝晒于阳光底下或太靠近暖炉
  - 处于强磁场环境中
  - 暴露于沙尘中

- 请时常清洁并谨慎保护 DrivePro Body 的镜头
  - 当以下情况发生时，请使用软布擦拭镜头表面:
    - 镜头表面沾有指纹
    - 镜头暴露在空气较湿黏的环境下 (如：海边)
  - 放置于沙尘少的通风处
  - 定时清洁保养镜头，避免发霉

- 清洁

请先使用稍微沾湿之软布清洁 DrivePro Body 表面后，再使用干燥软布擦拭第二遍。请勿使用下列药剂及物品清洁随身摄影机，以免损害外壳或导致掉漆:

- 化学产品，例如: 稀释剂、挥发油、酒精、丢弃式抹布、驱虫剂、防晒乳或杀虫剂等等。
- 如手指沾有上述化学药剂时，请勿触碰随身摄影机。
- 请勿长时间与橡胶或塑料接触。

- 水气凝结

如果 DrivePro Body 从温度高的环境直接进入温度较低的环境中 (反之亦同)，相机外观或内部零件容易产生水气，造成相机故障损坏。一旦发现水气产生，请立即关闭 DrivePro Body 并等待约一小时，待水气蒸发后，再开启使用。

- GPS 接收器注意事项
  - GPS 系统之表现与数据精确度可能随环境而变化。
  - GPS 讯号无法穿透建筑物以及含金属成份之汽车隔热纸，同时周遭遮蔽物（高楼、隧道、桥梁、树林等）及天候皆会影响 GPS 讯号之接收。初次使用，请将 DrivePro Body 置于户外开放环境以利 GPS 定位。

- 黏贴式支架使用须知
  - 请将黏贴片贴附于平滑表面。
  - 安装方式:
    - 先清洁欲安装位置，再放置黏贴片。

- 安装后，须静置至少 24 小时，待黏着牢固后再使用。

10. IP67 防护等级

DrivePro Body 60 随身摄影机机身是 IP67 防护等级，具备防泼抗水与防尘功能，惟防泼抗水与防尘功能非永久状态，并可能随日常使用造成的耗损而下降。液体造成的损坏并不在保固范围内。

警告：DrivePro Body 60 在下列两种情境中并不防水，1. 连接 USB 线时；2. 任一螺丝从机台移除时。

不当使用所造成的故障或损坏不在有限保固范围内。

- 请勿将 DrivePro Body 60 浸到水里使用。
- 请勿在高温高湿的环境下使用 DrivePro Body 60，例如: 三温暖、蒸气室、淋浴间。
- 请勿长时间在大雨下使用 DrivePro Body 60，避免水气渗透。充电前，请确认电源线、转接线以及转接头皆为干燥。

11. 包装内容

- DrivePro Body 60

- 腰带皮套

- 电源变压器

- 3.5mm 转 USB 传输线

- 相机支架

- 可夹式与黏贴式支架

- 快速使用手册

- 保固卡

12. 产品规格

传输接口	USB 2.0
储存容量	Internal storage
尺寸	主机台：95.9 公厘(长) × 52.2 公厘(宽) × 24.9 公厘(高) 摄影机镜头：61.3 公厘 x Ø22 公厘
重量	167g 5.9 oz
电池	锂聚合物电池 3120mAh
电源供应	输入 (最大)：AC 100V-240V, 50-60Hz, 0.4A 输出：DC 5V 2A
录像时间	最长 10 小时*
工作温度	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F) 5°C (41°F) ~ 35°C (95°F) 使用电源变压器充电时
影像格式	H.264 影像压缩技术 (MP4: 最高 1920x1080 30fps)
防护等级	IP67
抗震标准	依据美国 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 军事规格
镜头	F/2.8，130° 广角
分辨率 / 每秒显示帧数	Full HD (1920 x 1080) / 每秒 30 帧
安规认证	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC
产品保固	2 年有限保固

* 实际录像时间将视当时情况而定。

13. 常见问题

若您在使用 DrivePro Body 时发生任何问题，请先参考以下信息尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请询问您购买的店家、服务中心或直接与创见信息联络。我们的官网 (http://cn.transcend-info.com/) 亦提供更多 FAQ 及技术支持服务 (http://cn.transcend-info.com/Support/contact_form)。

- **计算机操作系统无法侦测 DrivePro Body。**

请确认以下事项:

1. 您的DrivePro Body是否正确的连接在USB埠上? 如果不是，请重新插拔，并确认USB埠两端有正确的连接如使用者手册所示。
2. 您的DrivePro Body是否连接在Mac的键盘上? 如果是，请将DrivePro Body直接插入Mac主机的USB端口上。
3. 您计算机的USB端口是否已启动? 如果没有，请参阅您计算机 (或主板) 的使用手册进行启动。

- **DrivePro Body 的按钮皆无响应。**

  请利用有尖端的细长物 (如: 拉直的回形针) 按压 DrivePro Body 下方的重置键关机后再重新启动。

- **DrivePro Body 是否防水防震?**

  DrivePro Body 符合 IP67 防护等级与美国军规抗震标准*。

  *本产品使用美国 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 军事规格为实验依据。

14. 回收和环保



产品回收（WEEE）：您的产品为高质量的材料所设计制造而成，可再回收利用。当您看到产品有上图的标示，这意味着该产品是符合欧洲指令2002/96/EC:

请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止潜在的负面影响对环境和人类健康。

电池处理：您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令2006/66/EC，为无法被正常处理的生活垃圾。请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。

对于含有非交换内置式电池的产品：拆除或试图拆除该电池将导致保固无效。此步骤，只有在产品无效后执行。

声明
更换不正确型号的电池，将产生爆炸危险。
请根据使用说明妥善处理使用过的电池。

15. 两年有限保修条款

本产品之保修期限，自消费者之原始购买日起算，为期两年。消费者须出示原始购买日之购买证明始能享有保固服务。若本产品发生故障，创见于检视产品后视情况决定给予维修或更换新品或良品，特殊情况下，创见可决定以功能近似之产品替代或依产品折旧后的价值予以退费，创见之决定对消费者而言是不可更改且具约束力。针对超过保修期限或不适用保修条款之产品，创见得于检视产品后决定是否予以维修或更换零组件，并将就各项维修与更换零组件之服务酌收相关费用。

限制条款

创见产品随附之软件或数字内容，不论其为光盘、预先加载、或于官方网站提供下载之形式，均不在本保固服务范围内。本保固服务不适用于因意外、人为破坏、滥用或不当使用（如未依产品说明使用、超出产品设计目的范围、用于模治具或测试用途、或任意改装）、自行变更零组件、异常的机械或环境条件（如长时间暴露于潮湿或异常温度环境）、天然灾害、不当安装（如于不兼容或不符合创见产品设计之设备上使用）、电源问题（如电压过低或过高或不稳定的电源供应或锂电池长时间充电）所造成之损坏。产品之实体缺损、外观损伤、破坏或窜改产品保固、防伪或质量保证贴纸、产品序号、电子编码等、或非经创见授权之维修、自行打开或修改产品外壳者，将丧失本保固效力。本保固亦不适用于二手转卖或其他未经创见事前书面同意而利用本保固为自己或他人营利之行为。产品之液晶屏幕及可充电电池及非产品本体之附属配件如：转接卡、传输线、耳机、变压器、遥控器等，另有适用之保固期限，而不适用与产品本体相同的保固。

创见保修条款

若欲进一步了解创见产品保修政策，请至下列网址：cn.transcend-info.com/warranty 详读全文以确保您的权益。本产品一经使用，即代表您同意创见最新之保修政策相关条款。

Transcend
good memories start here

Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.
*The specifications mentioned above are subject to change without notice.
*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

16. GNU 通用公共授权条款(GPL) 公告

用于本产品之韧体及/或软件可能包括依据 GPL 条款取得授权之第三方著作权软件（下称『GPL 软件』）。依据该 GPL，在允许情况下，您可以：(1) 免费下载该 GPL 软件之原始码或者于购买本产品后三年内联系客户服务部门于支付相关成本费用后取得该 GPL 软件原始码之光盘拷贝；(2) 于遵守 GPL 条款之当下或任何更新版本之条件下复制、再散布及/或修改该 GPL 软件，GPL 条款可于 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 取得。该 GPL 软件之取得并不包含任何保证，即使是关于可产品性或符合特定目的之隐含保证。您应自行承担有关该 GPL 软件之质量或效能上的相关风险，创见并无义务提供该 GPL 软件之支持。

17. 使用者授权合约 (EULA)

软件授权条款

1. **一般规定.** 凡由创见信息股份有限公司（以下简称「创见」）提供、或因原始购买创见产品（以下简称「产品」）时其上已安装或另行提供之软件及/或韧体（以下简称「授权软件」），创见愿依据本最终用户许可协议（以下简称「本合约」）授予前述被提供人以及原始购买人（以下统称「用户」）下列权利，惟用户须接受本合约全部条款。请详阅下列条款。授权软件一经安装或使用，即代表用户接受本合约之条款。如不同意本合约条款，请勿安装或用户许可证软件。

2. **有限软件授权.** 创见授予用户非专属、不可移转、不可散布、不可让与以及不可再授权之个人权利，用户得依本合约安装及用户许可证软件。

3. **知识产权.** 于创见与用户之间，授权软件之版权及所有其他知识产权，均为创见或其授权人之财产。创见保留本合约未明示授予之一切权利。

4. **授权限制.** 用户不得或授权或允许任何第三方： (a)将授权软件用于与产品无关之用途；(b)授权、散布、出租、租用、移转、让与或出售授权软件，或在任何商业或服务环境中用户许可证软件；(c) 进行还原工程、解译，或尝试撷取原始码或与授权软件相关的任何营业秘密，除非 (且只限于) 此类活动为相关法律所明确允许而不受此限制；(d)改写、修改、变更、翻译或制作授权软件之任何衍生产品；(e)移除、变更或遮蔽本产品上的任何版权声明或其他所有权声明；或(f)规避或试图规避创见为控制存取产品或授权软件之组件、特色或功能所采取的任何方法或措施。

5. **复制.** 用户不得复制授权软件，但为自行备份之需，得复制授权软件之任何独立软件组件，惟复制以一件为限。

6. **Open Source.** 授权软件可能包含依以下授权条款授权予创见之开放原始码组件（以下称「开放原始码组件」：

(a) GNU General Public License (GPL)，其授权条款目前可在以下网址取得：http://www.gnu.org/licenses/gpl.html；

(b) GNU Lesser General Public License (LGPL)，其授权条款目前可在以下网址取得：http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html；及/或

(c) Code Project Open License (CPOL)，其授权条款目前可在以下网址取得：http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx。

若用户因使用以上开放原始码所需而使本合约与以上授权条款产生冲突时，该开放原始码组件之授权条款将优先适用，且于此情形下，用户同意就该开放原始码组件之使用受该授权条款所规范。

7. **免责声明.** 创见就授权软件、产品、服务以及授权软件中含有之相关图形的适用性、可靠度、可取得性、时效性、无病毒或其他有害内容、以及信息之正确性等，均不为任何保证或陈述。所有此等信息、授权软件、产品、服务以及相关图形均为「现况」提供且不包含任何形式之保证。创见在此排除所有与此信息、授权软件、产品、服务及相关图形等等有关之所有明示或默示之保证与条件，包括适销性、适用于特定目的、具纯熟专门技术、所有权以及不侵犯他人权利等等。在任何情况下，创见对于因授权软件之使用、效能或正确性，以及延迟或无法用户许可证软件所直接或间接导致之直接、间接、惩罚性、附带、特殊、衍生损害、无法使用、数据遗失或利益损失或任何其他损害，即使知道发生该等损失的可能性，创见均不负任何责任。

8. **责任限制.** 不论任何情形，创见对客户之赔偿责任以用户最初购买产品所实际支付之总额为上限。前述免责声明以及责任限制系以法律所允许的最大范围加以适用。某些管辖地不允许附带或衍生损害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予适用。

9. **终止.** 用户如违反本合约赋予之任何义务，创见除采取其他救济措施外，得立即终止本合约。

10. **其他规定.** (a) 本合约构成创见与用户间针对合约目标事项达成之完整合意，一切修改皆须以书面为之，并经创见授权主管签署。(b)除相关法律另有明定外，本合约受中华民国法律规范，并排除其涉外民事法律适用法之适用。(c) 若本合约条款任何部分经认定无效或无法执行，其余部分仍具有完整效力。(d) 任一方放弃本合约任何条款之违约请求权，或违反任何条款，不得视为日后亦放弃该等权利或违反该等条款。(e) 创见得无条件转让本合约规定之权利。(f)本授约对于双方继受人及受让人均具有约束力，并应符合其利益。

18. 美国联邦通信委员会 (FCC)声明

本装置符合FCC第 15 章之规范，其操作程序受限于以下二个条件：(1) 此装置不可导致有害的干扰。(2) 此装置必须能接受任何干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

本设备已通过测试并符合FCC规则第 15 节当中有关 Class B 數位装置的规定。这些限制的主要目的是在保护商业区中运作此种设备时，提供合理程度的保护，避免有害干扰。本设备会产生、使用并放射射频能源，若不按指示手册安装和使用，会对无线通信造成有害干扰。在住宅区中运作本设备亦可能造成有害干扰，在这种情况下，使用者会被要求采用以下一种或多种方法來改善干扰的情形：

- 调整接收天线的方向或移动其位置。
- 增加设备与接收天线之间的间距。
- 将本设备连接至与原先所使用不同的电路插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术员的协助。

调频 (RF) 暴露值信息 (SAR)

本产品符合FCC所规范之移动装置调频 (Radio Frequency, RF) 暴露值上限。根据FCC，适用于无线装置之暴露值标准，即特定吸收比率 (Specific Absorption Rate，SAR)，应小于 1.6W/kg。

安装及操作本装置时，装置与身体的最小安全距离为 0 cm。

*未经合规责任方明确同意之任何修改或改装，可能导致对本装置的用户许可证失效。

*本发射器所使用之天线在同一地点不得存在有其他天线或发射器或是与之合并操作。

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000